

光コネクタ製品

光コネクタ

単心光コネクタ


SC／SCSB

特長

- プッシュオン型で着脱が容易にできます。
- パッチパネルなどで広く使用されています。

用途

- 公衆通信回線、データセンター、LAN、CATV、コンピュータ伝送システム、計測器等。



SC2

特長

- SC型を高密度型にしたもので、着脱方法は専用着脱工具を使用します。
- アダプタは4連、5連があります。

用途

- 公衆通信回線、LAN、CATV、コンピュータ伝送システム、計測器等。




LC／LCSB

特長

- プッシュオン型で着脱が容易にできます。
- 超小型コネクタで高密度実装が可能です。
- 通信キャリアのバックボーンネットワークや、データセンター内のネットワーク機器、サーバーなどに幅広く使われています。

用途

- 伝送装置、ネットワーク機器、データセンター等。



FC

特長

- ネジ締結型のコネクタです。
- APC研磨品は「ナローキー」タイプです。

用途

- 公衆通信回線、LAN、CATV、計測器等。




MU

特長

- プッシュオン型で着脱が容易にできます。
- 超小型光コネクタで高密度実装が可能です。

用途

- 光端局装置、光中継架等。



コネクタ種別	SC／SCSB			
	SMシリーズ		GIシリーズ	
対応ファイバ	0.5dB以下	0.5dB以下	0.5dB以下	0.3dB以下
接続損失*	25dB以上	40dB以上	60dB以上	25dB以上
反射減衰量*	P.50 コネクタ適用表を参照ください			
研磨面*	P.50 コネクタ適用表を参照ください			
取付可能コード	P.50 コネクタ適用表を参照ください			
整合剤の要否	否			
結合方法	プッシュオン結合			
標準規格	JIS C5973 (F04)、IEC61754-4			

※SM用に低ロスタイプ(接続損失0.3dB以下)およびUPC研磨(反射減衰量55dB以上)も承ります。
※GI用にSPC研磨(反射減衰量40dB以上)も承ります。
ただし、GI(62.5)は対応していません。
※SCSBはφ1.7mm、φ2mmコードのみ取付可能です。

コネクタ種別		SC2	
対応ファイバ	SMシリーズ		GIシリーズ
接続損失*	0.5dB以下	0.5dB以下	0.3dB以下
反射減衰量*	25dB以上	40dB以上	25dB以上
研磨面*	P.50 コネクタ適用表を参照ください		
取付可能コード	P.50 コネクタ適用表を参照ください		
整合剤の要否	否		
結合方法	プッシュオン結合		
標準規格	JIS C5973 (F04)、IEC61754-4		

※SC2コネクタの着脱は専用の工具を用いて行います。
※SM用に低ロスタイプ(接続損失0.3dB以下)およびUPC研磨(反射減衰量55dB以上)も承ります。
※GI用にSPC研磨(反射減衰量40dB以上)も承ります。
ただし、GI(62.5)は対応していません。

コネクタ種別	LC／LCSB		
	SMシリーズ		GIシリーズ
対応ファイバ	0.5dB以下	0.5dB以下	0.3dB以下
接続損失*	40dB以上	60dB以上	25dB以上
反射減衰量*	P.50 コネクタ適用表を参照ください		
研磨面*	P.50 コネクタ適用表を参照ください		
取付可能コード	P.50 コネクタ適用表を参照ください		
整合剤の要否	否		
結合方法	プッシュオン結合		
標準規格	IEC61754-20		

※SM用に低ロスタイプ(接続損失0.3dB以下)およびUPC研磨(反射減衰量55dB以上)も承ります。
※GI用にSPC研磨(反射減衰量40dB以上)も承ります。
ただし、GI(62.5)は対応していません。
※LCSBはφ1.7mm、φ2mmコードのAPC研磨品以外に取付可能です。

コネクタ種別	FC			
	SMシリーズ		GIシリーズ	
対応ファイバ	0.5dB以下	0.5dB以下	0.5dB以下	0.3dB以下
接続損失*	25dB以上	40dB以上	60dB以上	25dB以上
反射減衰量*	P.50 コネクタ適用表を参照ください			
研磨面*	P.50 コネクタ適用表を参照ください			
取付可能コード	P.50 コネクタ適用表を参照ください			
整合剤の要否	否			
結合方法	ネジ締結結合			
標準規格	JIS C5970 (F01)、IEC61754-13			

※SM用に低ロスタイプ(接続損失0.3dB以下)およびUPC研磨(反射減衰量55dB以上)も承ります。
※GI用にSPC研磨(反射減衰量40dB以上)も承ります。
ただし、GI(62.5)は対応していません。
※APC研磨品はコネクタメーカーが異なる場合と接続できない場合があります。
接続相手コネクタとアダプタのメーカーを確認してご注文ください。

コネクタ種別	MU	
対応ファイバ	SMシリーズ	GIシリーズ
接続損失*	0.5dB以下	0.3dB以下
反射減衰量*	40dB以上	25dB以上
研磨面*	P.50 コネクタ適用表を参照ください	
取付可能コード	P.50 コネクタ適用表を参照ください	
整合剤の要否	否	
結合方法	プッシュオン結合	
標準規格	JIS C5983 (F14)、IEC61754-6	

※SM用に低ロスタイプ(接続損失0.3dB以下)およびUPC研磨(反射減衰量55dB以上)も承ります。
※GI用にSPC研磨(反射減衰量40dB以上)も承ります。
ただし、GI(62.5)は対応していません。

光コネクタ

2心光コネクタ

特長 ●単心コネクタを2連並べた構造で、単心コードへの取り付けと、一度に2心のコネクタ着脱が可能。 ●単心コネクタに比べ高密度な実装。

SCF

特長


- SC型の2連タイプでLAN用に適した端子間ピッチ12.7mmのF型です。
- SC型と互換性があります。
- プッシュオン型で着脱が容易にできます。



LCF

特長

- LC型の2連タイプで高密度実装に適した端子間ピッチ6.25mmのコネクタです。
- プッシュオン型で着脱が容易にできます。
- 超小型光コネクタで高密度実装が可能です。



LCCSB

特長

- LC型の2連タイプで高密度実装に適した端子間ピッチ6.25mmのコネクタです。
- 着脱可能なクリップを用いることで単心or2連化の変換が可能です。



LCFPP

特長

- LC型の2連タイプで高密度実装に適した端子間ピッチ6.25mmのコネクタです。
- プッシュオン型で着脱が容易にできます。
- プッシュオン型で着脱が容易にできます。
- プッシュオン型で着脱が容易にできます。



MUH

特長

- MU型の2連タイプで高密度実装に適した端子間ピッチ4.5mmのコネクタです。
- プッシュオン型で着脱が容易にできます。
- 超小型光コネクタで高密度実装が可能です。



コネクタ種別	SCF			
	SMシリーズ		GIシリーズ	
対応ファイバ	0.5dB以下	0.5dB以下	0.5dB以下	0.3dB以下
接続損失*	25dB以上	40dB以上	60dB以上	25dB以上
反射減衰量*	P.50 コネクタ適用表を参照ください			
研磨面*	P.50 コネクタ適用表を参照ください			
取付可能コード	P.50 コネクタ適用表を参照ください			
整合剤の要否	否			
結合方法	プッシュオン結合			
単心分離(極性変換)	不可			
標準規格	JIS C5973 (F04)、IEC61754-4			

※SM用に低ロスタイプ(接続損失0.3dB以下)およびUPC研磨(反射減衰量55dB以上)も承ります。
※GI用にSPC研磨(反射減衰量40dB以上)も承ります。ただし、GI(62.5)は対応していません。

コネクタ種別	LCF	
対応ファイバ (光ファイバ(記号))	SMシリーズ	GIシリーズ
接続損失*	0.5dB以下	0.3dB以下
反射減衰量*	40dB以上	25dB以上
研磨面	P.50 コネクタ適用表を参照ください	
取付可能コード	P.50 コネクタ適用表を参照ください	
整合剤の要否	不要	
結合方法	プッシュオン結合	
単心分離(極性変換)	不可	
標準規格	IEC61754-20	

※SM用に低ロスタイプ(接続損失0.3dB以下)およびUPC研磨(反射減衰量55dB以上)も承ります。
※GI用にSPC研磨(反射減衰量40dB以上)も承ります。ただし、GI(62.5)は対応していません。

コネクタ種別		LCCSB	
対応ファイバ (光ファイバ(記号))	SMシリーズ	GIシリーズ	
接続損失*	0.5dB以下	0.3dB以下	
反射減衰量*	40dB以上	25dB以上	
研磨面*	P.50 コネクタ適用表を参照ください		
取付可能コード	P.50 コネクタ適用表を参照ください		
整合剤の要否	可能		
結合方法	プッシュオン結合		
単心分離(極性変換)	可能		
標準規格	IEC61754-20		

※SM用に低ロスタイプ(接続損失0.3dB以下)およびUPC研磨(反射減衰量55dB以上)も承ります。
※GI用にSPC研磨(反射減衰量40dB以上)も承ります。ただし、GI(62.5)は対応していません。

コネクタ種別	LCFPP	
対応ファイバ (光ファイバ記号)	SMシリーズ	GIシリーズ
接続損失*	0.5dB以下	0.3dB以下
反射減衰量*	40dB以上	25dB以上
研磨面*	P.50 コネクタ適用表を参照ください	
取付可能コード	P.50 コネクタ適用表を参照ください	
整合剤の要否	P.50 コネクタ適用表を参照ください	
結合方法	プッシュオン結合	
単心分離(極性変換)	不可	
標準規格	IEC61754-20	

※SM用に低ロスタイプ(接続損失0.3dB以下)およびUPC研磨(反射減衰量55dB以上)も承ります。
※GI用にSPC研磨(反射減衰量40dB以上)も承ります。ただし、GI(62.5)は対応していません。

コネクタ種別	MUH	
対応ファイバ (光ファイバ記号)	SMシリーズ	Gシリーズ
接続損失*	0.5dB以下	0.3dB以下
反射減衰量*	40dB以上	25dB以上
研磨面*	P.50 コネクタ適用表を参照ください	
取付可能コード	P.50 コネクタ適用表を参照ください	
整合剤の要否	プッシュオン結合	
結合方法	プッシュオン結合	
単心分離(極性変換)	不可	
標準規格	JIS C5983 (F14)、IEC61754-6	

※SMファイバ(R15mmのA1タイプ、SMP(PAP))も対応可能です。
※SM用に低ロスタイプ(接続損失0.3dB以下)およびUPC研磨(反射減衰量55dB以上)も承ります。
※GI用にSPC研磨(反射減衰量40dB以上)も承ります。ただし、GI(62.5)は対応していません。


光コネクタ製品

光コネクタ

FlexULC® Pro

特長

- LC型の2連タイプで高密度実装に適した端子間ピッチ6.25mmのコネクタです。
- 1.6mm細径コードを用いたユニブーツ構造のため、ラックへの高密度実装に最適です。
- プッシュプルグリップで着脱が容易に行えます。
- 作業現場で容易にプラグの左右入れ替え（極性交換）が可能です。




コネクタ種別			FULC2	
対応ファイバ (光ファイバ記号)	SM(PA-A2)	GI(PE-A10G) GI(PE-A10G+)		
接続損失*	0.5dB以下	0.3dB以下		
反射減衰量*	40dB以上	25dB以上		
研磨面*	P.50 コネクタ適用表を参照ください			
取付可能コード	1.6mm 2心ラウンドコード			
整合剤の要否	否			
結合方法	プッシュオン結合			
単心分離	否			
極性交換	可能			
標準規格	IEC61754-20互換			

*SM用に低ロスタイプ(接続損失0.3dB以下)およびUPC研磨(反射減衰量55dB以上)も承ります。
*GI(62.5)は対応していません。

極性交換手順／動画はこちら




予告なくアドレスが
変更になり視聴できなくなる場合が
ございます。



グリップ部
コネクタが密集していても
グリップ部をつまんで挿抜可能


極性交換手順

- 治具を使わずに容易にプラグの左右入れ替え（極性交換）が可能です。
- 光ファイバを露出させないため、現場で簡単に、安心して極性交換作業が行えます。



極性確認方法

ご使用時の極性は、コネクタ裏面にある「極性確認窓」の色(黒 or 灰)の組み合わせで簡単に識別できます。



*極性Bご指定の出荷時は「黒・黒」です。

FlexULC® Pro付2心ラウンドコード／2心ターミネーションケーブル／コード集合型ケーブル

FlexULC® Pro付2心ラウンドコード

- 業界トップクラスの細径1.6mm2心ラウンドコードを採用することでラック内のコードの輻輳を回避します。
- LSZH仕様です。



外径1.6mm2心ラウンドコード


ご注文方法

品番例	2	-	FULC2.S	-	FULC2.S	-	SM(PA-A2)	-	B	(3M)	(KH150693)
[心数]	[A端コネクタ+研磨記号]			[B端コネクタ+研磨記号]		[光ファイバ記号]		[極性]		[全長]	[コード部仕様書番号]
[研磨記号] P=PC S=SPC A=AdPC U=UPC											

コード外被材質	コード外径 (mm)	光ファイバ記号	コード外被色	仕様書番号	
				コード部	コネクタ部
LSZH	1.6	SM(PA-A2)	黄	KH150693	OPS2138006
		GI(PE-A10G)	アクア	KH150694	OPS2138007
		GI(PE-A10G+)	紫	KH150818	OPS2138007
		GI(PE-A10G+)	アクア	KH150695	OPS2138007

FlexULC® Pro付2心ターミネーションケーブル／コード集合型ケーブル

- 細径1.6mmの2心ラウンドコードを使ったケーブルです。
- 従来の単心コード集合型ケーブルに比べ、同一心数の断面積が約半分となり、限られた配線スペースを有効活用いただけます。
- フリアクやオープンダクトを使ったラック間の跨ぎ配線に適しています。



2心型

8心型

48心型


ECO-
OP/F



（写真は8心タイプ）

ケーブル構造	平型			丸型		
心数	2	8	16	24	48	96
光ファイバ心線外径 [mm]	0.25					
コード外径 [mm]	1.6					
ケーブル標準外径 [mm]	3.0×4.0	6.0	8.5	11.0	12.5	17.5
標準質量 [kg/km]	20	35	60	95	115	210
許容張力 [N]	150	220	220	430	430	460
許容曲げ半径 [mm]	30	60	85	110	125	175
許容側圧 [N/100mm]	980					
難燃性	JIS C 3005 (60度傾斜試験)					

2心ターミネーションケーブル



ご注文方法

ご注文方法

標準版は0.6mと9.0m。

品番例	96	-	FULC2.S	-	FULC2.S	-	OS2	-	B	-	RC	-	0.8	-	0.8	(10M)	(KG150810)
[心数]	[A端コネクタ+研磨記号]		[B端コネクタ+研磨記号]		[光ファイバ記号]		[極性]	[ケーブル記号]		[A端分岐長]		[B端分岐長]		[製品全長]		[ケーブル部仕様書番号]	
[研磨記号] P=PC S=SPC A=AdPC U=UPC AP=APC																	

ケーブル 構造	コード外径 (mm)	光ファイバ 記号	ケーブル 記号	ケーブル 外被色	コード 外被色	心数*						仕様書番号	
						2	8	16	24	48	96	ケーブル部	コネクタ部
ターミネーション	1.6	OS2	TM	黄	黄	○						KG150809	OPS2238072
コード集合型	1.6	OS2	RC	黄	黄							KG150810	OPS2238073
		OM3		(24年度リリース予定)									

*Oの付いていない心数は、受注後のケーブル生産となります。

光コネクタ製品



コネクタ付単心線／コネクタ付単心コード

コネクタ付単心線

■主に装置内の配線に使用されており、UL1581VV1の難燃規格認定品もラインナップしています。



心線種別	難燃ポリエステルエラストマー心線
標準外径 [mm]	0.9
許容曲げ半径	光ファイバの許容曲げ半径
難燃性	UL1581VV1



ご注文方法

品番例	(片端付)	1	-	SC.S	-	0	-	SM(PAPB)	-	FRHY	(3M)	(KH150587)
	(両端付)	1	-	SC.S	-	SC.S	-	SM(PAPB)	-	FRHY	(3M)	(KH150587)
[心数] [A端コネクタ+研磨記号] [B端コネクタ+研磨記号] [光ファイバ記号] [種別記号] [全長] [コード部仕様書番号]												
[研磨記号] P=PC S=SPC A=AdPC U=UPC AP=APC												


種別	光ファイバ記号	心線外被色	仕様書番号		
			コード部	片端付コネクタ部	両端付コネクタ部
難燃ポリエステルエラストマー	FRHY	SM(PAPB)	黄	KH150587	OPS1538142 OPS1538143

コネクタ付単心コード

■心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造のため、光キャビネット／成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。

ノンハロコード(エココード) φ1.7 φ2

ハロゲン系物質や鉛などの重金属を含まない環境配慮品です。





PVCコード φ1.7 φ2

従来から使われている一般的な光コードです。



難燃RISERコード φ2

UL1666 RISER規格認定品です。



コード種別	ノンハロコード	PVCコード	難燃性RISERコード
光ファイバ心線外径 [mm]	0.9	0.9	0.9
標準外径 [mm]	1.7 2.0	1.7 2.0	2.0
標準質量 [kg/km]	2.5 4	2.5 4	4
許容張力 [N]	55 60	55 60	60
許容曲げ半径	光ファイバの許容曲げ半径		
難燃性	JIS C 3005 (60度傾斜試験)		UL 1666 RISER

ご注文方法

品番例	(片端付)	1	-	SC.S	-	0	-	SM(PAPB)	(3M)	(T6H - 15145)
	(両端付)	1	-	SC.S	-	SC.S	-	SM(PAPB)	(3M)	(T6H - 15145)
[心数] [A端コネクタ+研磨記号] [B端コネクタ+研磨記号] [光ファイバ記号] [全長] [コード部仕様書番号]										
[研磨記号] P=PC S=SPC A=AdPC U=UPC AP=APC										

	コード外径 (mm)	光ファイバ記号	コード外被色	仕様書番号		
				コード部	片端付コネクタ部	両端付コネクタ部
ノンハロコード(エココード)	1.7	SM(PAPB)	黄	KG150750	OPS1438181	OPS1438182
		GI(PE-A1G)	若草	KG150751	OPS1438253	OPS1438254
		GI(PE-A10G)	アクラ	KG150757	OPS1438253	OPS1438254
PVCコード	2	SM(PAPB)	黄	T6H-16022	OPS1438183	OPS1438184
		SM(PAPB)	黄	KH150458	OPS1438181	OPS1438182
		SM(PA-A2)	黄	KH150574		
	2	SM(PAPB)	黄	T6H-15145	OPS1438183	OPS1438184
		SM(PA-A2)	黄	KH150495		
	2	GI(PE-A1G)	若草	T6H-14677	OPS1438185	OPS1438186
		GI(PE-A10G)	桃	T6H-15052		
		GI(PE-A10G+)	桃	T6H-16888		
難燃RISERコード	2	SM(PAPB)	黄	KG150590	OPS1438183	OPS1438184


コネクタ付2心 (メガネ)コード

コネクタ付2心 (メガネ)コード

■架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。


ノンハロメガネコード(エココード) φ1.7 φ2

ハロゲン系物質や鉛などの重金属を含まない環境配慮品です。





PVCメガネコード φ1.7 φ2

従来から使われている一般的な光コードです。



難燃RISERメガネコード φ2

UL1666 RISER規格認定品です。



※ 分岐長は0.2m～1.0mの0.1m単位でご指定ください。
標準長は0.3mです。

コード種別	ノンハロメガネコード		PVCメガネコード		難燃性RISERメガネコード
光ファイバ心線外径 [mm]	0.9		0.9		0.9
標準外径 [mm]	1.7×3.4	2.0×4.0	1.7×3.4	2.0×4.0	2.0×4.0
標準質量 [kg/km]	5	8	5	8	8
許容張力 [N]	60	120	60	120	120
許容曲げ半径	光ファイバの許容曲げ半径				UL 1666 RISER
難燃性	JIS C 3005 (60度傾斜試験)				

ご注文方法

品番例	(片端付)	2	-	SC.S	-	0	-	SM(PAPB)	-	0.3	-	0	(3M)	(T6H - 15185)
	(両端付)	2	-	SC.S	-	SC.S	-	SM(PAPB)	-	0.3	-	0.3	(3M)	(T6H - 15185)
[心数] [A端コネクタ+研磨記号] [B端コネクタ+研磨記号] [光ファイバ記号] [A端分岐長] [B端分岐長] [全長] [コード部仕様書番号]														
[研磨記号] P=PC S=SPC A=AdPC U=UPC AP=APC														

	コード外径 (mm)	光ファイバ記号	コード外被色	仕様書番号		
				コード部	片端付コネクタ部	両端付コネクタ部
ノンハロコード(エココード)	1.7	SM(PAPB)	黄	KG150752	OPS1438191	OPS1438192
		GI(PE-A1G)	若草	KG150753		
		GI(PE-A10G)	アクラ	KG150754	OPS1438193	OPS1438194
		GI(PE-A10G+)	紫	KG150755		
PVCコード	2	SM(PAPB)	黄	T6H-16024	OPS1438195	OPS1438196
		SM(PAPB)	黄	KH150459	OPS1438191	OPS1438192
	2	GI(PE-A1G)	若草	KH150756	OPS1438193	OPS1438194
		SM(PAPB)	黄	T6H-15185	OPS1438195	OPS1438196
		GI(PE-A1G)	若草	T6H-14952	OPS1438197	OPS1438198
		GI(PE-A10G)	桃	T6H-14293		
難燃RISERコード	2	GI(PE-A10G)	アクラ	KH150335		
		GI(PE-A10G+)	桃	T6H-16889		
		SM(PAPB)	黄	KG150594	OPS1438195	OPS1438196
		GI(PE-A10G)	アクラ	KG150564	OPS1438197	OPS1438198


光コネクタ製品

コネクタ付FO（ファンアウト）コード／コネクタ付ドロップケーブル


コネクタ付FO（ファンアウト）コード

- テープコードを分岐し、単心コネクタを取り付けたコードです。
- 光キャビネット/成端案内で、コネクタ付の側を接続アダプタにかん合し、もう一方の側をケーブルに融着して使用します。


2心テープコード



4心テープコード



8心テープコード



ご注文方法

品番例	(片端付)	4	-	SC.S	-	0	-	SM(PAPB)	-	FO	-	0.55	-	0	(3M)	(T6H - 13962)
	(両端付)	4	-	SC.S	-	SC.S	-	SM(PAPB)	-	FO	-	0.55	-	0.55	(3M)	(T6H - 13962)

[心数] [A端コネクタ+研磨記号] [B端コネクタ+研磨記号] [光ファイバ記号] [コード記号] [A端分岐長] [B端分岐長] [全長] [コード部仕様番号]


【研磨記号】 P=PC S=SPC A=AdPC U=UPC AP=APC

	心数	光ファイバ記号	コード外被色	仕様書番号		
				コード部	片端付コネクタ部	両端付コネクタ部
ノンハロコード (エココード)	2	SM(PAPB)	黄	KG150783	OPS1438199	OPS1438200
		SM(PAPB)	黄	KG150727	OPS1438199	OPS1438200
	4	GI(PE-A1G)	若草	KG150728		
		GI(PE-A10G)	アクラ	KG150729	OPS1438237	OPS1438238
PVCコード	8	GI(PE-A10G+)	紫	KG150759		
		SM(PAPB)	黄	KG150784	OPS1438199	OPS1438200
	2	SM(PAPB)	黄	KH150226	OPS1438199	OPS1438200
		SM(PAPB)	黄	T6H-13962	OPS1438199	OPS1438200
	4	GI(PE-A1G)	若草	KH150228	OPS1438237	OPS1438238
		GI(PE-A10G)	桃	KH150228		
	8	SM(PAPB)	黄	KH150221	OPS1438199	OPS1438200


コネクタ付ドロップケーブル

- FTTH等の架空引き込み用光ケーブルです。


1心型




2心型



4心型



心数	1	2	4
光ファイバ束線外径 [mm]		0.25	
標準外径 [mm]		2.0×5.0	2.0×6.0
標準質量 [kg/km]		20	29
許容張力 [N]		660	
許容曲げ半径 [mm]		15	
敷設中 [mm]		30	
難燃性	JIS C 3005 (60度傾斜試験)		



ご注文方法

品番例	(片端付)	2	-	SC.S	-	0	-	SM(PAPB)	-	DROP	-	FO8S	-	K	-	10	-	Y	-	0.5	-	0
	(両端付)	2	-	SC.S	-	SC.S	-	SM(PAPB)	-	DROP	-	FO8S	-	K	-	10	-	Y	-	0.5	-	0.5

[心数] [A端コネクタ+研磨記号] [B端コネクタ+研磨記号] [光ファイバ記号] [ケーブル種別] [分岐部記号] [ケーブル外被色] [製品全長] [コード外被色] [A端分岐長] [B端分岐長]

【研磨記号】 P=PC S=SPC A=AdPC U=UPC AP=APC


心数	1	2	4	構造	光ファイバ記号	仕様書番号		
						ケーブル部	片端付コネクタ部	両端付コネクタ部
○				単心線	SM(PAPB)	T6H-27631	NAS1538036	NAS1538037
○						T6H-27632		
○				テープ心線		T6H-27633		
○						T6H-25199		



コネクタ付ターミネーションケーブル

コネクタ付ターミネーションケーブル（平型）


- コードを束ね、シースで保護した構造のため、架間や室内の露出される部分に使われます。
- テンションメンバが入っているため、高い引張り特性をもっています。また、平型のため、丸型に比べ省スペース化をはかれます。



※分岐長は0.2m~2.0mの0.1m単位でご指定ください。
標準長は0.8mです。


0.25mm素線を内蔵した
φ1.5mmコードタイプの
ターミネーションケーブルです。
低コストで、ユーザービルの
LAN配線やFTTH等に適しています。

汎用PVC TM1.5ケーブル




φ1.7mmコードタイプの
ターミネーション
ケーブルです。
少心の局内ケーブルの
主流になっています。

汎用PVC TM1.7ケーブル



ノンハロ TM1.7ケーブル



ご注文方法

品番例	(片端付)	2	-	SC.S	-	0	-	SM(PAPB)	-	TM	-	0.8	-	0	(10M)	(T6H - 15445)
	(両端付)	2	-	SC.S	-	SC.S	-	SM(PAPB)	-	TM	-	0.8	-	0.8	(10M)	(T6H - 15445)

[心数] [A端コネクタ+研磨記号] [B端コネクタ+研磨記号] [光ファイバ記号] [コード記号] [A端分岐長] [B端分岐長] [全長] [コード部仕様番号]

【研磨記号】 P=PC S=SPC A=AdPC U=UPC AP=APC

	コード外径 (mm)	ケーブル種別	光ファイバ記号	ケーブル 外被色	コード 外被色	心数			仕様書番号		
						1	2	4	ケーブル部	片端付コネクタ部	両端付コネクタ部
汎用タイプ	1.5	TM1.5メタリック	SM(PAPB)	黄	黄	○	○		KH157012	OPS1438201	OPS1438202
			GI(PE-A1G)	若草	若草		○		T6H-14733	OPS1438203	OPS1438204
	1.7	TM1.7メタリック	SM(PAPB)	茶	黄		○		T6H-15445	OPS1438205	OPS1438206
			SM(PAPB)	茶	黄			○	T6H-19028		
			GI(PE-A1G)	茶	若草		○		T6H-14930	OPS1438207	OPS1438208
			GI(PE-A1G)	茶	若草			○	T6H-14933		
			GI(PE-A1G)	茶	青		○		T6H-18914		
			GI(PE-A10G)	茶	桃		○		T6H-14573	OPS1438207	OPS1438208
	GI(PE-A10G+)	茶	桃		○		KH150507				
	1.7	TM1.7ノンメタリック	SM(PAPB)	黄	黄	○			T6H-15566	OPS1438205	OPS1438206
エコタイプ	1.7	TM1.7メタリックエコ	SM(PAPB)	茶	黄	○			T6H-20719	OPS1438205	OPS1438206
			GI(PE-A10G)	アクア	アクア		○		KG150471	OPS1438207	OPS1438208



光コード／ケーブルのエコタイプへの切り替えについて

住友電工では全社方針として環境に配慮した製品を提供し、お客さまの環境負荷を低減することによって循環型社会の実現を目指しています。Optigate® 製品である光ファイバコード／ケーブルもこの取り組み対象とし、カタログ掲載品種や在庫品種については、外被／シース材料にポリ塩化ビニル (PVC) を含まない、エコタイプの難燃ポリエチレン (FRPE) を用いた仕様に順次切り替えを行っております。材質の違いによって多少の取り回し等違いはございますが、一般規格 (JIS等) で要求される環境特性や機械特性については、エコタイプも十分満足しております。当社の環境配慮への取り組みに是非ご理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。



これらのエコマークが目印

光コネクタ製品

コネクタ付コード集合型ケーブル


コネクタ付コード集合型ケーブル



- コードを束ねシースで覆った構造で、圧迫に強いため、架間や室内の露出される部分に使われます。
- 鋼線のテンションメンバが入っているため、引っ張りに強く、配線が楽にできます。
- 最大32心までの心線を一括して配線できます。

メタリック型

テンションメンバに鋼線を使用したケーブルで、可とう性、機械特性に優れています。

6心型
φ1.7/φ2.0mmタイプ

メタリック型 (MC型)


光ファイバ心線外径 /標準コード外径	項目	心数	2	4	6	8	12	16	24	32
0.9 (mm) /1.7 (mm)	標準ケーブル外径 [mm]		7~9			8.3~13			12.5~15	
	標準質量 [kg/km]		35~50			60~140			120~180	
	許容張力 [N]		225~480			225~980			430~980	
	許容曲げ半径 [mm]		40~75			50~130			80~155	
0.9 (mm) /2.0 (mm)	標準ケーブル外径 [mm]		7~11			9.5~18			14.5~21	
	標準質量 [kg/km]		45~110			75~260			160~330	
	許容張力 [N]		420~670			790~980			980	
	許容曲げ半径 [mm]		70~110			95~180			145~210	
上記共通		難燃性	JIS C 3005 (60度傾斜試験)							

※ ケーブル構造により仕様が異なります。詳細はお問い合わせください。
表記以外のケーブルについてもご相談ください。

ノンメタリック型

テンションメンバにFRPを使用したケーブルで、金属を使用していないため、絶縁性、無誘導性の特長があります。


2心型



ノンメタリック型 (NMC型)

光ファイバ心線外径 /標準コード外径	項目	心数	2
0.9 (mm) /2.0 (mm)	標準ケーブル外径 [mm]		7
	標準質量 [kg/km]		45
	許容張力 [N]		230
	許容曲げ半径 [mm]		70
	許容側圧 [N/100mm]		980

※ 表記以外のケーブル (例φ1.1mmの光コードの集合型ケーブル等) についてもご相談ください。一部の種類には難燃タイプもあります。



※ 分岐長は0.2m~2.0mの0.1m単位でご指定ください。
標準長は0.8mです。

ご注文方法


品番例	(片端付)	2	-	SC.S	-	0	-	SM(PAPB)	-	RC	-	0.8	-	0	(10M)	(T6H - 15146)
	(両端付)	2	-	SC.S	-	SC.S	-	SM(PAPB)	-	RC	-	0.8	-	0.8	(10M)	(T6H - 15146)
[心数] [A端コネクタ+研磨記号] [B端コネクタ+研磨記号] [光ファイバ記号] [コード記号] [A端分岐長] [B端分岐長] [全長] [コード部仕様書番号]																
【研磨記号】 P=PC S=SPC A=AdPC U=UPC AP=APC																

	コード外径 (mm)	ケーブル 種別	光ファイバ 記号	ケーブル 外被色	コード 外被色	心 数								仕様書番号		
						2	4	6	8	12	16	24	32	ケーブル部	片端付コネクタ部	両端付コネクタ部
汎用タイプ	1.7	メタリック	SM(PAPB)	茶	黄	○	○	○	○	○	○	○	○	T6H-15146	OP51438213	OP51438214
			SM(PAPB)	黄	黄	○	○	○	○	○	○	○	○	KH150392		
			GI(PE-A1G)	若草	若草	○	○	○	○	○	○	○	○	T6H-15672		
	2.0	メタリック	GI(PE-A1G)	茶	若草	○	○	○	○	○	○	○	○	T6H-15055	OP51438215	OP51438216
			GI(PE-A10G)	茶	桃	○	○	○	○	○	○	○	○	T6H-14575		
			メタリックLAP	GI(PE-A1G)	黒	若草	○	○	○	○	○	○	○	T6H-14885		
エコタイプ	1.7	メタリックエコ	SM(PAPB)	黄	黄	○	○	○	○	○	○	○	○	KG150621	OP51438213	OP51438214
			GI(PE-A1G)	青	青	○	○	○	○	○	○	○	○	KG150573		
			GI(PE-A1G)	青	青			○	○	○	○	○	○	KG150608		
			GI(PE-A10G)	アクア	アクア	○	○	○	○	○	○	○	○	KG150472		
			GI(PE-A10G+)	アクア	アクア	○	○	○	○	○	○	○	○	KG150536		
	2.0	メタリックエコ LAP	SM(PAPB)	黄	黄	○	○	○	○	○	○	○	○	KG150790	OP51438213	OP51438214
			SM(PAPB)	黒	黄	○	○	○	○	○	○	○	○	KG150629		
			GI(PE-A1G)	黒	青	○	○	○	○	○	○	○	○	KG150684		
			GI(PE-A10G)	黒	アクア	○	○	○	○	○	○	○	○	KG150517		
						○	○	○	○	○	○	○	○			

コネクタ付コード型ディストリビューションケーブル／コネクタ付コード型細径ディストリビューションケーブル


コネクタ付コード型ディストリビューションケーブル

- 光コードの周囲に抗張力繊維を配置した柔軟性に優れたコード型ケーブルです。
- 可動部を有する医療機器や曲げRの小さいケーブルトレイ布設などに最適です。



心数	2	4
光ファイバ心線外径 [mm]	0.9	
コード外径 [mm]	2.0	
ケーブル標準外径 [mm]	6.0	7.0
標準質量 [kg/km]	25~26.5	40
許容張力 [N]	400	900
許容曲げ半径 [mm]	60	70
許容側圧 [N/100mm]	1960	
難燃性*	JIS C 3005 (60度傾斜試験)	

※ UL(VW-1) 対応品もご用意しております。(UL対応品のケーブル外被色は黒限定です)



※ 分岐長は0.2m~2.0mの0.1m単位でご指定ください。
標準長は0.8mです。


ご注文方法

品番例	(片端付)	2	-	SC	-	0	-	GI(PE-A1G)	-	ELC	-	0.8	-	0	(10M)	(KG150505)
	(両端付)	2	-	SC.S	-	SC.S	-	SM(PAPB)	-	ELC	-	0.8	-	0.8	(10M)	(KH150762)
[心数] [A端コネクタ+研磨記号] [B端コネクタ+研磨記号] [光ファイバ記号] [コード記号] [A端単心コード長] [B端単心コード長] [全長] [ケーブル部仕様書番号]																
【研磨記号】 S=SPC, A=AdPC, U=UPC, AP=APC (PCIは省略)																

構造	心数 2 4	光ファイバ記号	コード外径 (mm)	ケーブル外被色	コード外被色	仕様書番号		
						ケーブル部	片端付コネクタ部	両端付コネクタ部
丸型	○	SM(PAPB)	2	黄	黄	KH150762	YAS1438171	YAS1438172
	○	GI(PE-A1G)		青	青	KG150505	YAS1438173	YAS1438174
	○	GI(PE-A10G)		黒	アクア			

コネクタ付コード型細径ディストリビューションケーブル

- 従来品のケーブル外径6.0mmに対し、4.9mmまで細径化したコード型ケーブルです。ケーブル外径に制約のある基地局装置への導入や細い配管への通線に適しています。耐候性のあるケーブル外被を採用していますので、屋外でも使用可能です (※)。
- ※ 常時水没や常時高温多湿の環境には適しません。



ご注文方法

品番例	(片端付)	2	-	SC.S	-	0	-	SM(PAPB)	-	SDC	-	K	-	10	-	Y	-	0.8	-	0
	(両端付)	2	-	SC.S	-	SC.S	-	SM(PAPB)	-	SDC	-	K	-	10	-	Y	-	0.8	-	0.8
[心数] [A端コネクタ+研磨記号] [B端コネクタ+研磨記号] [光ファイバ記号] [ケーブル種別] [ケーブル外被色] [製品全長] [コード外被色] [A端分岐長] [B端分岐長]																				
【研磨記号】 P=PC S=SPC A=AdPC U=UPC AP=APC																				

構造	心数 1* 2	光ファイバ記号	コード外径 (mm)	ケーブル外被色	コード外被色	コネクタ部仕様書番号	
						ケーブル部	両端付
丸型	○	SM(PAPB)	1.7	K(黒)	Y(黄)	KG150799	YAS2238006
	○	GI(PE-A1G)			B(青)	KG150798	YAS2238005
	○	GI(PE-A10G)			AQ(アクア)	KG150800	YAS2238007

※ 1心は2心ケーブルの2番コードをシース際で切断して1心のみコネクタ加工します。

光コネクタ製品


MPOコネクタと極性

MPOコネクタとは

■MPOコネクタは12本などの複数の光ファイバを一括接続できる光コネクタです。当社はMPOコネクタの開発メーカーとして、長年にわたり信頼性の高いMPOコネクタを製造・販売しています。

MPOコネクタの構造

■MPOコネクタはガイドピンありタイプと、ガイドピンなしタイプをアダプタ等を介して接続します。キーと呼ばれる突起で接続する方向（極性）が決まります。




MPOコネクタのメリット

1. 融着不要の多心一括接続


融着時に必要なケーブルの前処理等が不要で、プラグアンドプレイで簡単に12心などの多心一括接続が可能です。

2. 敷設性の改善、輻輳の回避、光ファイバ収容密度の向上

12心の光ファイバを敷設する場合、ケーブル断面積およびコネクタ断面積が約1/4になることから、敷設性の改善、ケーブル輻輳の回避、ファイバ収容密度の向上が可能となります。



極性の説明 TIA-568.3 12MPOコネクタの場合



<解説>位置番号とファイバ番号は別物

各種極性の位置番号とファイバ番号の関係

位置番号 (Pos#)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ファイバ番号#	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TypeA (A to A)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TypeB (A to B)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TypeC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

TypeAの通光例：Pos#1に入射した光は、逆端のPos#1から出射
TypeBの通光例：Pos#1に入射した光は、逆端のPos#12から出射

SumiMPO® コネクタ


SumiMPO® コネクタ

世界トップクラスの小型化を実現し、なおかつフィールドでの使いやすさも大幅に向上させたMPOコネクタです。

1. 小型化と機械強度の向上

■小型化世界トップクラス


全長約38mmという小型化を実現しました。QSFP光モジュールやMPOカセットへのアクセスが容易になり、光ケーブルのラックからの飛び出しを最小限に抑えることができます。



2. 使い勝手の向上


■ガイドピンあり／なし変換

フィールドでガイドピンのあり／なし変換が可能になりました。多くの場合、ケーブルアセンブリのMPOコネクタはガイドピンが不要であることから、パッチ接続の追加など必要な時だけガイドピンを取り付けられ、効率の良い運用が可能です。



■着脱を容易にするプッシュプルタブ

取り付け・取り外し可能なタブを使えば手の入りにくい場所でも容易に着脱作業が行えます。




SumiMPO® 用ツール

■SumiMPO®用に高密度実装時の着脱に便利なプッシュプルタブ、ガイドピンありなし変換用治具、極性変換用治具をご用意しています。

物品	品名	品番	最小販売単位	備考	ガイドピンなし→ガイドピンあり変換時に使用	ガイドピンあり→ガイドピンなし変換時に使用	極性変換(キー上下反転)時に使用
プッシュプルタブ	MPOV5 PUSH-PULL TAB V2	AS261229	10	取り付け・取り外し可能な着脱用タブです。	○	○	○
ガイドピンありなし変換用治具	MPOV5 WEDGE TOOL	AS261190	1	ガイドピンありなし変換を行う際に使用する共通治具です。	○	○	○
ガイドピン挿入治具(ガイドピン2本付)	MPOV5 GUIDE-PIN INSERT TOOL WITH PIN	AS238831	2	ピンなしをピン有に変換する際、MPOにピンを挿入するピン付き治具です。	○	○	○
極性変換治具	MPOV5 GUIDE-PIN INSERT TOOL WITH PIN FOR SMALL	AS238872	2	SM:標準用、低損失用	○	○	○
	MPOV5 HOUSING DISASSEMBLY TOOL	AS261192	10	SM:低損失用	○	○	○


■機械強度世界トップクラス

機械強度がさらに向上しました。コネクタの挿抜や配線作業を安心して行うことができます。光ケーブルに引張り負荷がかかった際の損失増を最小限に抑えることができます。



■極性変換可能

フィールドで極性変換（キー方向の反転）が可能になりました。極性違いによる接続トラブルを回避でき、ケーブルを取り換えずに10GBASE-SRから40GBASE-SR4への移行も可能です。



SumiMPO®の機能適用表 (○=適用可、×=適用不可)

ファイバ種	SM	GI
心数	12	24
ガイドピンあり／なし変換	○	○
極性変換*	×	×
プッシュプルタブ取付	○	○

* SMは斜め研磨のためキー方向を反転させると嵌合できなくなります。

光コネクタ製品


MPOケーブリングソリューション

MPOケーブリングソリューション



スイッチ〜サーバー間などの大容量光配線を効率的に行えるMPOケーブリングソリューションをご提供いたします。

SumiMPO® 付トランクケーブルを使うことのメリット

- ネットワーク機器収容ラックとサーバーラック間を架上や架下を使って高密度に配線することにより限られる配線スペースを有効活用できます。
- 外径3mmラウンドコードの外側にシースを施す二重シース型で側圧特性を強化、フリアク等の床下配線にも適しています。



1 PrecisionFlex® カセットシャーシ



12心MPOカセットを最大12台搭載可能です。シャーシは、台座を前側に引き出せる「スライド式」と、シンプル構成な「固定式」の2つのメニューがあります。

2 FlexULC® Pro コネクタ



現場で安心・安全に極性変換可能なユニブーツ型2心LCコネクタです。

3 PrecisionFlex® MPOカセット



12心MPOコネクタを12個のLCコネクタに変換できるカセットです。LCコネクタ側はチルトアップ機構でコネクタ挿抜が容易に行えます。

4 SumiMPO® コネクタ



世界トップクラスの小型化を実現しつつ、フィールドでの使い勝手も追及したMPOコネクタです。

5 SumiMPO® 付トランクケーブル




ラック間や床下等の長スパン配線に適した二重シース型の丈夫なトランクケーブルです。

MPOケーブリングソリューション

10G⇄40G (25G⇄100G) 変換ソリューション

既存の10Gネットワークを使って40Gネットワークへ移行、または25Gネットワークを使って100Gネットワークへ移行するための変換方法をご提案いたします。



*Q8MPOコネクタ



受信側4ch 送信側4ch

40GBASE-SR4や100GBASE-SR4光モジュールに接続されるMPOコネクタは12MPOコネクタで使用される12chのファイバ配列の内、左写真のように両側4chの計8chのみを使って送受信を行います。このようなMPOコネクタを住友電工では「Q8MPOコネクタ」と称して製品化しています。

光コネクタ製品

多心光コネクタ

多心光コネクタ

特長 ●光ファイバテープへの取り付け、多心ファイバの高密度一括接続が可能。 ●1心当たりコストは単心コネクタに比べ低コスト。

MPO

特長

■SC並みの大きさで12心までの高密度接続が可能な多心一括コネクタです。

用途

■データセンター内配線、WDMネットワーク、スーパーコンピュータ、伝送装置等。



ラウンドコードタイプ

テープ心線タイプ

2次元MPO (24MPO)

特長

■MTフェルルに12心テープ心線を2列に配列し、24心の一括接続を実現しています。
■高密度配線に最適です。

用途


■データセンター内配線、WDMネットワーク、スーパーコンピュータ、伝送装置等。




24MPO

MPOコネクタ付テープ心線

■複数の0.25mm (UV) 素線を平行に並べて、紫外線硬化型樹脂で一括被覆した心線です。
■装置内等の高密度配線に適しており、多心の光コネクタを取り付けます。



12心テープ心線



A端側

B端側

全長



MPOコネクタ端面清掃の重要性について

光コネクタの端面汚れは、光ファイバの伝送特性にとって致命的な影響を及ぼします。通信光が伝搬するガラスのコア部の直径は、マルチモードファイバで50μm、シングルモードファイバに至っては10μm未満と極めて小さく、顕微鏡を使わないとその状態を観察することはできません。コネクタ端面が汚れた状態で相手側コネクタと接続すると、汚れの原因である異物(埃や塵など)が挟み込まれ、簡単にコア部をふさいで通信光を遮ってしまう可能性があります。更にこれらの異物が端面を傷付けてしまうと、現地で端面を清掃しただけではもはや正常な接続特性は得られず、メーカーにてコネクタ修理が必要になる場合があります。特にMPOコネクタは複数本の光ファイバが同一端面に並んでいるため、SCやLCコネクタのような単心コネクタ以上に注意して端面清掃を行う必要があります。今は便利な清掃クリーナーが市販されていますので、接続相手と合わせてしっかり清掃した上で接続していただきますようお願いいたします。接続用アダプタやMPOカセットのように奥でMPOコネクタが待機している製品については、ペンタイプの専用クリーンをお使いください。また、MPOコネクタの両端にあるガイドピン周りに汚れが付着している場合もあります。専用クリーンで端面清掃しても伝送特性が改善されない場合は、ガイドピン周りをスティック型クリーン等で清掃してみてください。



端面汚れは致命的



MPO用クリーン ペンタイプ (P.49参照)

SumiMPO®付コード／ケーブル


SumiMPO®付ラウンドコード

■0.25mm素線を12本 or 24本内蔵した敷設が容易な丸型光コードで、主にラック内配線に使用します。
■UL1651 プレナムグレード対応です。

ラウンドコード

心数	12	24
光ファイバ素線外径[mm]	0.25	
標準外径[mm]	3.0	3.8
標準質量[kg/km]	9	13
許容張力[N]	100	
許容曲げ半径[mm]	25	

環境配慮型 (LSZH仕様) のケーブルもございます。お問い合わせください。



ご注文方法

ピン有、または記載のないコネクタ種別はお問合せください。
全長が10mを超える場合は、トランクケーブルの使用を推奨します。

品番例	3	A	012	A	P	-	VD1	VD1	ZZZ	A	-	100	M
[ファイバ種別]	[ファイバ心数]	シース色	シース材料	A端コネクタ記号		B端コネクタ記号		極性 (TIA-568.3)		全長			
2: OS2	012: 12心	A: アクア	P: プレナム	VB1: 12MPO	ピン/無標準	VB1: 12MPO	ピン/無標準	A: TYPE-A		1~100m			
3: OM3	024: 24心	L: 黄		VD1: 12MPO	ピン/無低損失	VD1: 12MPO	ピン/無低損失	B: TYPE-B					
4: OM4				VH1: Q8MPO	ピン/無標準	VH1: Q8MPO	ピン/無標準						
				VJ1: Q8MPO	ピン/無低損失	VJ1: Q8MPO	ピン/無低損失						

心数	ファイバ種別	A端コネクタ記号	B端コネクタ記号	極性 (TIA-568.3)	損失グレード	品番例	仕様書番号	主な用途
12	OS2 SM(PAPB)	ピン無	12MPO	Type-A	標準	2A 012LP - VB1 VB1 ZZZA - XXXM	YAS1538042	SMモジュール間、高密度接続
					低損失	2A 012LP - VD1 VD1 ZZZA - XXXM		
				Type-B	標準	2A 012LP - VB1 VB1 ZZZB - XXXM	YAS1638141	SMモジュール間、高密度接続
					低損失	2A 012LP - VD1 VD1 ZZZB - XXXM		
	OM3 PEA10G	ピン無	12MPO	Type-A	標準	3A 012AP - VB1 VB1 ZZZA - XXXM	YAS1538038	10GBASE-SR
					低損失	3A 012AP - VD1 VD1 ZZZA - XXXM		
				Type-B	標準	3A 012AP - VB1 VB1 ZZZB - XXXM	YAS1538066	40GBASE-SR4, 100GBASE-SR4
					低損失	3A 012AP - VD1 VD1 ZZZB - XXXM		
	OM4 PEA10G+	ピン無	12MPO	Type-A	標準	4A 012AP - VB1 VB1 ZZZA - XXXM	YAS1538041	10GBASE-SR
					低損失	4A 012AP - VD1 VD1 ZZZA - XXXM		
				Type-B	標準	4A 012AP - VB1 VB1 ZZZB - XXXM	YAS1538056	40GBASE-SR4, 100GBASE-SR4
					低損失	4A 012AP - VD1 VD1 ZZZB - XXXM		
24	OS2 SM(PAPB)	ピン無	24MPO	Type-A	標準	2A 024LP - VB1 VB1 ZZZA - XXXM	YAS1538156	SMモジュール間、高密度接続
					低損失	2A 024LP - VD1 VD1 ZZZA - XXXM		
	OM3 PEA10G	ピン無	24MPO	Type-A	標準	3A 024AP - VB1 VB1 ZZZA - XXXM	YAS1538157	100GBASE-SR10
					低損失	3A 024AP - VD1 VD1 ZZZA - XXXM		
	OM4 PEA10G+	ピン無	24MPO	Type-A	標準	4A 024AP - VB1 VB1 ZZZA - XXXM	YAS1538158	100GBASE-SR10
					低損失	4A 024AP - VD1 VD1 ZZZA - XXXM		



光コネクタ製品

SumiMPO®付コード／ケーブル

SumiMPO®付トランクケーブル

■ラック間や床下配線などに適した両端MPO付光ファイバケーブルです。
ラウンドコードに二重シースを行うことで機械強度が強化されています。
トランクケーブル

心数	12	24	48
コード心数	12	24	12
光ファイバ素線外径 [mm]	0.25		
標準外径 [mm]	5.5	6.5	10
標準質量 [kg/km]	40	50	85
許容張力 [N]	660	660	660
許容曲げ半径 (布設中) [mm]	100	130	200
許容曲げ半径 (布設後) [mm]	55	65	100



ご注文方法

ピン有、または記載のないコネクタ種別はお問合せください。


品番例	3	C	012	A	J	-	VD1	-	CCC	-	VD1	-	DDD	A	-	XXX	M
[ファイバ種別]	[コード構造]	[ファイバ心数]	シース色	シース材料	A端コネクタ記号	A端側ケーブル口出し長	B端コネクタ記号	B端側ケーブル口出し長	極性 (TIA-568.3)	全長							
2: OS2	C: 12心ラウンドコード	012: 12心	A: アーク	J: JS	VB1:12MPO ピン無 標準	0.2~3.0m	VB1:12MPO ピン無 標準	0.2~3.0m	A: TYPE-A	001~XXX							
3: OM3	D: 24心ラウンドコード	024: 24心	L: 黄		VD1:12MPO ピン無 低損失		VD1:12MPO ピン無 低損失		B: TYPE-B								
4: OM4		048: 48心			VH1:Q8MPO ピン無 標準		VH1:Q8MPO ピン無 標準										
					VJ1:Q8MPO ピン無 低損失		VJ1:Q8MPO ピン無 低損失										

心数	ファイバ 種別	A端 コネクタ記号	B端 コネクタ記号	極性 (TIA-568.3)	損失 グレード	品番例	仕様書番号	主な用途			
12	OS2	SM(PAPB)	ピン無	12MPO	ピン無	12MPO	Type-A	標準	2C 012LJ - VB1 - CCC - VB1 - DDDA - XXXM	YAS1538118	SMモジュール間、 高密度接続
								低損失	2C 012LJ - VD1 - CCC - VD1 - DDDA - XXXM		
							Type-B	標準	2C 012LJ - VB1 - CCC - VB1 - DDDB - XXXM	YAS1538166	SMモジュール間、 高密度接続
								低損失	2C 012LJ - VD1 - CCC - VD1 - DDDB - XXXM		
	OM3	PEA10G	ピン無	12MPO	ピン無	12MPO	Type-A	標準	3C 012AJ - VB1 - CCC - VB1 - DDDA - XXXM	YAS1538090	10GBASE-SR
								低損失	3C 012AJ - VD1 - CCC - VD1 - DDDA - XXXM		
							Type-B	標準	3C 012AJ - VB1 - CCC - VB1 - DDDB - XXXM	YAS1538091	40GBASE-SR4、 100GBASE-SR4
								低損失	3C 012AJ - VD1 - CCC - VD1 - DDDB - XXXM		
	OM4	PEA10G+	ピン無	12MPO	ピン無	12MPO	Type-A	標準	4C 012AJ - VB1 - CCC - VB1 - DDDA - XXXM	YAS1538074	10GBASE-SR
								低損失	4C 012AJ - VD1 - CCC - VD1 - DDDA - XXXM		
							Type-B	標準	4C 012AJ - VB1 - CCC - VB1 - DDDB - XXXM	YAS1538075	40GBASE-SR4、 100GBASE-SR4
								低損失	4C 012AJ - VD1 - CCC - VD1 - DDDB - XXXM		
48	OM3	PEA10G	ピン無	12MPO	ピン無	12MPO	Type-A	標準	3C 048AJ - VB1 - CCC - VB1 - DDDA - XXXM	YAS1638064	10GBASE-SR
								低損失	3C 048AJ - VD1 - CCC - VD1 - DDDA - XXXM		
	OM4	PEA10G+	ピン無	12MPO	ピン無	12MPO	Type-A	標準	4C 048AJ - VB1 - CCC - VB1 - DDDA - XXXM	YAS1738052	10GBASE-SR
								低損失	4C 048AJ - VD1 - CCC - VD1 - DDDA - XXXM		
24	OS2	SM(PAPB)	ピン無	24MPO	ピン無	24MPO	Type-A	標準	2D 024LJ - VB1 - CCC - VB1 - DDDA - XXXM	YAS1538167	SMモジュール間、 高密度接続
								低損失	2D 024LJ - VD1 - CCC - VD1 - DDDA - XXXM		
	OM3	PEA10G	ピン無	24MPO	ピン無	24MPO	Type-A	標準	3D 024AJ - VB1 - CCC - VB1 - DDDA - XXXM	YAS1538168	100GBASE-SR10
								低損失	3D 024AJ - VD1 - CCC - VD1 - DDDA - XXXM		
OM4	PEA10G+	ピン無	24MPO	ピン無	24MPO	Type-A	標準	4D 024AJ - VB1 - CCC - VB1 - DDDA - XXXM	YAS1538131	100GBASE-SR10	
							低損失	4D 024AJ - VD1 - CCC - VD1 - DDDA - XXXM			

SumiMPO®付コード／ケーブル

SumiMPO®単心コネクタ変換FOコード

■片端MPO、他端単心コネクタのFOコードです。
■OM3-OM4のMPO-LC変換FOコードは40GBASE-SR4のMPOポートをブレイクアウトして10GBASE-SRのLCポートに接続する場合などに使用します。
■測定用コードとしてもお使いいただけます (非測定コネクタがガイドピンなしの場合、測定用コードのMPOはガイドピンありとなりますのでご注意ください)。
■UL1651プレナムグレード対応です。
環境配慮型 (LSZH仕様) のケーブルもございます。お問い合わせください。



ご注文方法

ピン有、または記載のないコネクタ種別はお問合せください。
全長が 10m を超える場合は、トランクケーブルの使用を推奨します。

品番例	3	A	012	A	P	-	VD1	-	LI2	-	YYYY	-	XXX	M
[ファイバ種別]	[ファイバ心数]	シース色	シース材料	A端コネクタ記号			B端コネクタ記号+研磨			単心部コード長		全長		
2: OS2	012: 12心	A: アーク	P: プレナム	VB1:12MPO ピン無 標準			LA2:LC5B+SPC研磨			0.2~1.0m		1~100m		
3: OM3	024: 24心	L: 黄		VD1:12MPO ピン無 低損失			LC2:LC5B+PC研磨							
4: OM4				VH1:Q8MPO ピン無 標準			LG2:LCC5B+SPC研磨							
				VJ1:Q8MPO ピン無 低損失			LI2:LCC5B+PC研磨							
							SA2:SC5B+SPC研磨							
							SC2:SC5B+PC研磨							


心数	ファイバ 種別			A端 コネクタ記号	B端 コネクタ記号	単心 コネクタ数	損失 グレード	品番例	仕様書番号		
12	OS2	SM(PAPB)	ピン無	12MPO	LCCSB	SPC	12	標準 低損失	2A 012LP - VB1 - LG2 - YYYY - XXXM 2A 012LP - VD1 - LG2 - YYYY - XXXM	YAS1538114	
					LCCSB	SPC	12	標準 低損失	2A 012LP - VB1 - LA2 - YYYY - XXXM 2A 012LP - VD1 - LA2 - YYYY - XXXM	YAS1538114	
					SCSB	SPC	12	標準 低損失	2A 012LP - VB1 - SA2 - YYYY - XXXM 2A 012LP - VD1 - SA2 - YYYY - XXXM	YAS1538114	
					LCCSB	SPC	8	標準 低損失	2A 012LP - VH1 - LG2 - YYYY - XXXM 2A 012LP - VJ1 - LG2 - YYYY - XXXM	YAS1538137	
	OM3	PEA10G	ピン無	12MPO	LCCSB	PC	12	標準 低損失	3A 012AP - VB1 - LI2 - YYYY - XXXM 3A 012AP - VD1 - LI2 - YYYY - XXXM	YAS1538116	
					LCCSB	PC	12	標準 低損失	3A 012AP - VB1 - LC2 - YYYY - XXXM 3A 012AP - VD1 - LC2 - YYYY - XXXM	YAS1538108	
					SCSB	PC	12	標準 低損失	3A 012AP - VB1 - SC2 - YYYY - XXXM 3A 012AP - VD1 - SC2 - YYYY - XXXM	YAS1538108	
					LCCSB	PC	8	標準 低損失	3A 012AP - VH1 - LI2 - YYYY - XXXM 3A 012AP - VJ1 - LI2 - YYYY - XXXM	YAS1538064	
	OM4	PEA10G+	ピン無	12MPO	LCCSB	PC	12	標準 低損失	4A 012AP - VB1 - LI2 - YYYY - XXXM 4A 012AP - VD1 - LI2 - YYYY - XXXM	YAS1538162	
					LCCSB	PC	12	標準 低損失	4A 012AP - VB1 - LC2 - YYYY - XXXM 4A 012AP - VD1 - LC2 - YYYY - XXXM	YAS1538109	
					SCSB	PC	12	標準 低損失	4A 012AP - VB1 - SC2 - YYYY - XXXM 4A 012AP - VD1 - SC2 - YYYY - XXXM	YAS1538109	
					LCCSB	PC	8	標準 低損失	4A 012AP - VH1 - LI2 - YYYY - XXXM 4A 012AP - VJ1 - LI2 - YYYY - XXXM	YAS1538062	
	24	OS2	SM(PAPB)	ピン無	24MPO	SCSB	SPC	24	標準 低損失	2A 024LP - VB1 - SA2 - YYYYF24 - XXXM 2A 024LP - VD1 - SA2 - YYYYF24 - XXXM	YAS1638074
						LCCSB	SPC	24	標準 低損失	2A 024LP - VB1 - LA2 - YYYYF24 - XXXM 2A 024LP - VD1 - LA2 - YYYYF24 - XXXM	YAS1638074
						SCSB	PC	24	標準 低損失	3A 024AP - VB1 - SC2 - YYYYF24 - XXXM 3A 024AP - VD1 - SC2 - YYYYF24 - XXXM	YAS1638037
						LCCSB	PC	24	標準 低損失	3A 024AP - VB1 - LC2 - YYYYF24 - XXXM 3A 024AP - VD1 - LC2 - YYYYF24 - XXXM	YAS1638037
OM4		PEA10G+	ピン無	24MPO	SCSB	PC	24	標準 低損失	4A 024AP - VB1 - SC2 - YYYYF24 - XXXM 4A 024AP - VD1 - SC2 - YYYYF24 - XXXM	YAS1638136	
					LCCSB	PC	24	標準 低損失	4A 024AP - VB1 - LC2 - YYYYF24 - XXXM 4A 024AP - VD1 - LC2 - YYYYF24 - XXXM	YAS1638136	

光コネクタ製品

SumiMPO® 付コード／ケーブル

SumiMPO®—単心コネクタ変換トランクケーブル

- 片端MPO、他端単心コネクタ付きトランクケーブルです。
- 単心光モジュール側にMPOカセットを設置するスペースがない場合などの使用に適しています。24心トランクケーブルも対応可能です。



ご注文方法

ピン有、または記載のないコネクタ種別はお問合せください。

品番例	3	C	012	A	J	-	VD1	-	CCC	-	LI2	-	DDD	-	YYF	-	XXX	M
[ファイバ種別]	[コード構造]	[ファイバ心数]	シース色	シース材料	A端コネクタ記号	A端側ケーブル口出し長	B端コネクタ記号+研磨	B端側ケーブル口出し長*	単心部コード長*	全長								
2: OS2 3: OM3 4: OM4	C: 12芯ラウンドコード	008: 8心 012: 12心	A: アクア L: 黄	J: JIS	VB1: 12MPO ピン無 標準 VD1: 12MPO ピン無 低損失 VH1: Q8MPO ピン無 標準 VJ1: Q8MPO ピン無 低損失	0.2~3.0m	LA2: LCSB+SPC研磨 LC2: LCSB+PC研磨 LG2: LCSB+SPC研磨 LI2: LCSB+PC研磨 SA2: SC2B+SPC研磨 SC2: SC2B+PC研磨	0.4~3.0m	0.2~1.0m	001~XXX								


* B端側ケーブル口出し長(DDD) ≧ 単心部コード長(YYY) + 0.2(m) でご指定ください。
例えば、YYY=0.3(m)の場合、DDD ≧ 0.3+0.2=0.5
すなわち、DDD ≧ 0.5(m)となります。

心数	ファイバ種別	A端コネクタ記号	B端コネクタ記号	単心コネクタ数	損失グレード	品番例	仕様書番号
12	OS2	SM(PAPB)	ピン無 12MPO	LCCSB SPC	標準	2C 012LJ - VB1 - CCC - LG2 - DDD - YYF - XXXM	YAS1538169
					低損失	2C 012LJ - VD1 - CCC - LG2 - DDD - YYF - XXXM	
				SCSB SPC	標準	2C 012LJ - VB1 - CCC - SA2 - DDD - YYF - XXXM	YAS1538170
					低損失	2C 012LJ - VD1 - CCC - SA2 - DDD - YYF - XXXM	
	OM3	PEA10G	ピン無 12MPO	LCCSB PC	標準	3C 012AJ - VB1 - CCC - LI2 - DDD - YYF - XXXM	YAS1538170
					低損失	3C 012AJ - VD1 - CCC - LI2 - DDD - YYF - XXXM	
			SCSB PC	12	標準	3C 012AJ - VB1 - CCC - SC2 - DDD - YYF - XXXM	YAS1538172
					低損失	3C 012AJ - VD1 - CCC - SC2 - DDD - YYF - XXXM	
		ピン無 Q8MPO	LCCSB PC	8	標準	3C 012AJ - VB1 - CCC - LI2 - DDD - YYF - XXXM	YAS1538172
					低損失	3C 012AJ - VJ1 - CCC - LI2 - DDD - YYF - XXXM	
			SCSB PC	12	標準	4C 012AJ - VB1 - CCC - LI2 - DDD - YYF - XXXM	YAS1538171
					低損失	4C 012AJ - VD1 - CCC - LI2 - DDD - YYF - XXXM	
	OM4	PEA10G+	ピン無 12MPO	LCCSB PC	標準	4C 012AJ - VB1 - CCC - SC2 - DDD - YYF - XXXM	YAS1538171
					低損失	4C 012AJ - VD1 - CCC - SC2 - DDD - YYF - XXXM	
			SCSB PC	12	標準	4C 012AJ - VB1 - CCC - SC2 - DDD - YYF - XXXM	YAS1538171
					低損失	4C 012AJ - VJ1 - CCC - LI2 - DDD - YYF - XXXM	

MPO/LCコネクタ変換カセット

PrecisionFlex® MPOカセット／Q8MPOカセット

- 12MPOコネクタを単心LCコネクタ×12個あるいは2連LCコネクタ×6個に変換可能なカセットです。
- LCアダプタは4連のシャッタ付です。面側キャップの取外しや保管が不要です。
- LCアダプタは3段が独立したチルトアップ機構を有しており、LCコネクタの挿抜作業を容易にしています。
- MPOコネクタのポート番号#1-12、#2-11、#3-10、#4-9がそれぞれLCコネクタ側でペアになるよう予め内部配線済みのQ8MPOカセットもメニュー化しています。適用例はP.40をご参考ください。




	品名	心数	ファイバ種別	前面側アダプタ	背面側アダプタ	挿入損失(dB)*	外形寸法mm W×H×D	重量kg	仕様書番号
MPOカセット	PFCST-SM-1X12MPOM-LC-S	12	SM OS1/OS2 兼用	LC	12MPO	0.65以下	34×43×151	0.1	YAS1638097
	PFCST-MM-1X12MPOM-LC-S		MM OM3/OM4 兼用			0.55以下			YAS1638100
Q8MPOカセット	PFCST-SM-1X12MPOM-LC-Q8	8	SM OS1/OS2 兼用	LC	12MPO	0.65以下	34×43×151	0.1	YAS2238017
	PFCST-MM-1X12MPOM-LC-Q8		MM OM3/OM4 兼用			0.55以下			YAS2238018

※対マスコネクタ

PrecisionFlex® 19インチラック搭載型カセットシャーシ

- MPOカセット搭載用の19インチ規格シャーシです。
- 台座部分を前面に引き出せるスライド式と、シンプルな固定式の2タイプをご用意しています。
- スライド式には前面コード受けパネルを標準で取付けています。(背面コード受けパネルはオプション販売しております)



タイプ	品名	コード受けパネル	12心カセット搭載可能数	サイズ	外形寸法mm W×H×D	重量kg	仕様書番号
スライド式	PFCST-1U-S	背面側はオプション	12	1U	494×44×270*	2.0*	YAS1638109
固定式	PFCST-1U-F12	-	12	1U	485×43×168	1.2	YAS2138005


※オプションの背面コード受けパネルを取り付けられない状態

光コネクタ製品


MPOコネクタピンアサインと基本的な接続方法

10G BASE-SR接続の場合

(1) MPOコネクタを使わずに2心パッチコードで直接SFP同士を接続する場合




(2) MPOカセットとMPOトランクケーブル(タイプ A)を使った接続の場合



タイプA接続の場合、MPOカセット①の1番ポートから入射した光は、MPOカセット②の1番ポートから出射する。


(3) MPOカセットとMPOトランクケーブル(タイプ C)を使った接続の場合




タイプC接続の場合、MPOカセット①の1番ポートから入射した光は、MPOカセット②の2番ポートから出射する。

MPOコネクタピンアサインと基本的な接続方法



40GBASE-SR4 (パッチなし)接続の場合 (12MPOまたはQ8MPO 配線)



40GBASE-SR4 (パッチあり)接続の場合 (12MPOまたはQ8MPO 配線)



24MPOコネクタの極性




24MPOの位置番号とファイバ番号の関係

位置番号 (Pos#)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
ファイバ番号#	TypeA	端末1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		端末2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TypeB	端末1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		端末2	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

TypeAの通光例 : Pos#1に入射した光は、逆端のPos#13から出射
TypeBの通光例 : Pos#1に入射した光は、逆端のPos#24から出射

100G BASE-SR10 接続の場合 (24MPO配線)



光コネクタ製品

オプション指定

オプション選択メニュー

ご注文時に指定コードをご連絡いただくことで、光コネクタ製品のカスタマイズが可能となりました。
お客様の多様化するニーズに迅速に対応していきます。


ご注文方法

ベースとなる光コネクタ付コード/ケーブルの品番、仕様書番号等とあわせて、ご希望の指定コードをご連絡ください。

※ 指定コードは複数指定も可能です。 ※ 一部、品番への指定内容追記が必要となる場合もあります。

【例】コード集合型ケーブルの単心長を2心毎に50mm間隔で両端段差加工する場合

- コネクタ部仕様書番号: OPS1438214
- ケーブル部仕様書番号: KH150392
- 品名: 4-SC.S-SC.S-SM(PAPB)-RC-0.8-0.8
- 指定コード: E05-B01+



対象製品		内 容	標準仕様	オプション選択メニュー	指定コード	備 考
単心コード	2心(メカ)コード					
●	●	●	●	●	●	コネクタの低損失化
			0.5dB (SM) 0.3dB (GI)	0.2dB/コネクタ 0.3dB/コネクタ 0.25dB/コネクタ 0.15dB/コネクタ	E01-4+ E01-1+ E01-2+ E01-3+	一部適用外のコネクタがありますのでお問い合わせください。
		●	●	●	●	ケーブルの梱包方法
			ケーブルサイズ、単長により束取り、ドラム巻きなどの条件が変わりますのでお問い合わせください。	1本ごとの個別包装、束取り梱包の指定などについて承ります。	指定コードはお問い合わせください。	
●	●	(標準)	●	●	●	コード線番の表示
			単心コード、2心(メカ)コード:線番表示なし FOコード:単心コード部にマークバンド又はマークチューブで表示 ターミネーション、コード集合:単心コード上に線番印字	マークバンドによる線番表示を追加します。	E03+	詳細は、P.51を参照ください。
●	●	●	●	●	●	コネクタの研磨種別変更
			SPC (SM) PC (GI)	PC研磨 SPC研磨 AdPC研磨 UPC研磨 APC研磨	E04-1+ E04-2+ E04-3+ E04-4+ E04-5+	GIは対応していません。
		●	●	●	●	単心コード長の段差加工
			全心均等長(収納のため、公差範囲内で段差付けすることがあります。)	指定パターンにて段差付け加工を行います。	指定コードは、P.52をご参照ください。	
		●	●	●	●	ケーブル端末加工
			P.52をご参照ください。	保護ホース、キャップ、プーリングアイ等を取り付けます。	指定コードは、P.52をご参照ください。	
	●	●	●	●	●	2心光コネクタの取り付け
			P.23の単心光コネクタを標準としています。	片端のみ2連 両端2連	E08-1+ E08-2+ E08-3+	片端のみ2連 両端2連 [例]2-LCF-S-LCF-S-SM-TM-0.8-0.8 2+と3+は、結線方向が異なります。P.52をご参照ください。
	●	●	●	●	●	同一端コネクタ複合
			同一端には全て同じコネクタを取り付けます。	同一端に異種コネクタ取り付け、または一部コネクタ無しとします。	指定コードは、P.52をご参照ください。	
●	●	●	●	●	●	納入日時指定
			指定は納入日までとなります。	納入時間を指定します。	指定コードはお問い合わせください。	

ご注文時に指定コードをご連絡いただくことで、光コネクタ製品のカスタマイズが可能となりました。お客様の多様化するニーズに迅速に対応していきます。


コード線番の表示

■指定コード:E03+

単心コード線番をコネクタ根元にマークバンド表示します。

■指定コード:E15+

単心コード線番をコネクタ根元にマークチューブ表示します。



オプション指定

オプション選択メニュー

単心コード長の段差加工 (E05)

ターミネーションケーブル、コード集合型ケーブルの単心コード部を加工します。

順 序	a寸法	加工単位	段差加工端	指定コード
線番1が最長	50mm	1心ごと	両端	E05-A01+
			A端のみ	E05-A05+
			B端のみ	E05-A09+
		2心ごと	両端	E05-B01+
			A端のみ	E05-B05+
			B端のみ	E05-B09+
	100mm	1心ごと	両端	E05-A03+
			A端のみ	E05-A07+
		2心ごと	両端	E05-A11+
			A端のみ	E05-B03+
			B端のみ	E05-B07+
			B端のみ	E05-B11+

ケーブル端末加工 (E07) (E14)

端末加工方法を指定します。

加工内容	適用端	指定コード
① 端末キャップの取り付け	両端	E07-1+
	A端のみ	E07-2+
	B端のみ	E07-3+
	両端	E07-4+
② プーリングアイおよびコネクタ端末保護ホースの取り付け	両端	E07-D+
	A端のみ	E07-5+
	B端のみ	E07-6+
	両端	E07-7+
③ 端末保護ホースの取り付け	外被から50mm	E14-1+
	外被から100mm	E14-2+
	外被から150mm	E14-8+
	外被から500mm	E14-3+
	コネクタから100mm	E14-A+
	コネクタから200mm	E14-5+
	コネクタから500mm	E14-6+
	コネクタ付き端	E07-H+
④ テンションメンバ長の変更(コネクタ取り付け端に適用)		
⑤ メガネコード分割止め		

同一端コネクタ複合 (E09)

①同一端に複数種のコネクタ取り付け。

■指定コード:E09-2+

■品 名:下記の例に従い、取り付けるコネクタをご指定ください。

【例】SM (PAPB)8心コード集合型ケーブル

A端側線番1~4にSC、線番5~8にLCコネクタを取り付け。

B端側全心MUコネクタを取り付け。

■品名:8-4SC4LC.S-MU.S-SM(PAPB)-RC-0.8-0.8

②一部線番をコネクタなしとする場合。

➡お問い合わせください。

2心光コネクタの取り付け (E08)

2心 (2連型) コネクタを取り付けます。

■ 指定コード

2心光コネクタの適用端	指定コード
片端のみ2心コネクタ	E08-1+
両端とも2心コネクタ(①)	E08-2+
両端とも2心コネクタ(②)	E08-3+

(注) 2心光コネクタを両端に取り付ける場合は、
下図に従って結線方向(①/②)を指定してください。

【例1】2心ターミネーションケーブル、片端LCF、他端SCコネクタ取り付けの場合


■指定コード:E08-1+

■品 名:2-LCF.P-SC.P-GI(PE-A1G)-TM-0.8-0.8


①の場合(例:両端LCFコネクタ)

2心コネクタを両端非対称に取り付けます。

コネクタのキーは同じ側を向きます。





【例】2心ごと段差/両端段差加工/線番1が最長の場合
(指定コード E05-B01+)



① 端末キャップ



③ 端末保護ホース



■ 2心コネクタの品名指定

P.24の2心光コネクタの中からご指定ください。

(注)SCF、MUH、LCFコネクタなどの仕様はそれぞれSC、MU、LCコネクタに準拠しますが、APC研磨には対応していません。

【例2】2心メガネコード、両端SCFコネクタ取り付け(①)の場合


■指定コード:E08-2+

■品 名:2-SCF.P-SCF.P-GI(PE-A10G)-0.3-0.3

②の場合(例:両端LCFコネクタ)

2心コネクタを両端対称に取り付けます。

コネクタのキーは両端で裏返ります。



光コネクタ製品

現地組立コネクタ

クイックSC/クイックLC

- 融着の手間をなくして、成端・接続作業の省力化を実現します。
- 現地で簡単にSCコネクタ・LCコネクタを組み立てることができます。
- 研磨、接着不要のため、電源も使用しません。
- 0.25mm素線、0.9mm心線、φ1.7mm・φ2.0mmコードに取り付け可能です。

クイック SC



クイック LC



0.25mm素線専用	品 番 仕様番号	Q-SC-SPC<SM>025-F YAS0723054	—	—	—
0.25mm素線 0.9mm心線共用	品 番 仕様番号	Q-SC-SPC(SM)025/090-F-T YAS0923110	Q-SC-PC(S0)025/090-F-T YAS0923110	Q-SC-PC(S0)025/090-F-T YAS0923110	Q-SC-APC<SM>025/090-A-T YAS1723128
φ1.7mmコード φ2.0mmコード共用	品 番 仕様番号	Q-SC-SPC(SM)-2-F-T YAS1223134	Q-SC-PC(S0)-2-F-T YAS1223134	Q-SC-PC(S0)-2-F-T YAS1223134	Q-SC-APC<SM>-2-A-T YAS1723129
対応光ファイバ ^{※1}	SMファイバ	MM(50)ファイバ	MM(62.5)ファイバ	SMファイバ	SMファイバ
研磨面	SPC	PC	PC	APC	APC
接続損失(対マスタ)	最大0.5dB以下平均0.2dB	最大0.3dB以下平均0.1dB	最大0.3dB以下平均0.1dB	最大0.6dB以下平均0.3dB	最大0.6dB以下平均0.3dB
反射減衰量	40dB以上	22dB以上	22dB以上	50dB以上(標準カットタ使用時) 60dB以上(斜めカットタ使用時)	50dB以上(標準カットタ使用時) 60dB以上(斜めカットタ使用時)
可視光確認	一部対応 ^{※2}	対応	対応	対応	対応
標準規格	JIS C5973(F04)、IEC61754-4と互換				
販売単位	10個				

0.25mm素線 0.9mm心線共用	品 番 仕様番号	Q-LC-SPC(SM)025/090-F-T YAS0923119	Q-LC-PC(S0)025/090-F-T YAS0923119	Q-LC-PC(S0)025/090-F-T YAS0923119	Q-LC-APC<SM>025/090-A-T YAS1723128
φ1.7mmコード φ2.0mmコード共用	品 番 仕様番号	Q-LC-SPC<SM>-2-F-T YAS1223134	Q-LC-PC(S0)-2-F-T YAS1223134	Q-LC-PC(S0)-2-F-T YAS1223134	Q-LC-APC<SM>-2-A-T YAS1723129
対応光ファイバ ^{※1}	SMファイバ	MM(50)ファイバ	MM(62.5)ファイバ	SMファイバ	SMファイバ
研磨面	SPC	PC	PC	APC	APC
接続損失(対マスタ)	最大0.5dB以下 平均0.2dB	最大0.3dB以下 平均0.1dB	最大0.3dB以下 平均0.1dB	最大0.75dB以下 平均0.3dB	最大0.75dB以下 平均0.3dB
反射減衰量	40dB以上	22dB以上	22dB以上	50dB以上(標準カットタ使用時) 60dB以上(斜めカットタ使用時)	50dB以上(標準カットタ使用時) 60dB以上(斜めカットタ使用時)
可視光確認	一部対応 ^{※2}	対応	対応	対応	対応
標準規格	IEC61754-20と互換				
販売単位	10個				


※1 SMはシングルモード、MMはマルチモードの略号で()内はコア径(μm)を示します。
※2 0.25mm素線0.9mm心線共用型とφ1.7mmコードφ2.0mmコード共用型は対応、0.25mm素線専用は非対応です。

付属のファイバホルダ、挿入ガイドを用いることで初心者でも簡単に正確な組立ができます。


- 心線挿入用のくさび、コネクタつまみは、クイックSC/LCコネクタ本体にプリセット。現地の作業工程を削減しています。
- 組立補助具、専用ファイバホルダを使用し、組立作業をより確実に行えるようにしました。
- 0.25mm素線、0.9mm心線用は汎用工具(リムーバ、カッタ)があれば、その日から組立作業が可能です。

コード用は汎用工具に加えてコード外被処理にシーストリッパが別途必要です。


クイック SC 0.25mm 素線用



クイック SC 0.25mm 素線・0.9mm 心線共用




クイック LC コード用




(※)印の部品はコネクタ10個に対し、1点添付となっています。

構造(クイックSCの場合)




組立手順／動画はこちら
予告なくアドレスが変更になり視聴
できなくなる場合がございます。

プラグ内部の構造



ファイバ固定のしくみ



現地組立コネクタ

e-SCコネクタ (角型ドロップ/インドアケーブル用)

くさび、ガイドレールの脱着やファイバ挿入等の作業性を向上させてリニューアルしました。

- シングルモード0.25mm素線タイプの単心ドロップ/インドアケーブルに直接SCコネクタを取り付けることができます。
- コネクタ取付後は光ファイバ素線を取り扱う必要が無いため、配線作業性が向上します。
- 組立時間は約2分。現地での研磨・接着は不要です。
- FAコネクタホルダにより簡単に適切な長さにファイバカットが行えます。
- ガイドレールによりファイバカット長の確認ができ、安全にファイバの挿入を行います。

e-SC コネクタ



品 番	e-SC-UPC<SM>F-6-DT-T	e-SC-APC<SM>A-6-DT-T
仕様番号	YAS2123050	YAS2223042
対応ケーブル ^{※1}	単心インドア/ドロップケーブル (標準本体外径[mm]: [1.6~2.0] × [2.0または2.6~3.1])	
対応光ファイバ ^{※2}	SMファイバ	
研磨面	UPC	APC
接続損失(対マスタ)	最大0.5dB、平均0.2dB	最大0.6dB、平均0.3dB
反射減衰量	45dB以上	50dB以上(標準カットタ使用時) 60dB以上(斜めカットタ使用時)
可視光確認	対応	
標準規格	JIS C5973(F04)、IEC61754-4と互換	
機械特性(引張強度)	30N	
適用温度範囲	-40~+75℃	
販売単位	10個	

※1 0.25mm素線がケーブル外被に定着していないルース型ケーブルは使用出来ません。
0.25mmピッチの2心ケーブルは1心のみ使用することで対応可能です。
※2 SMはシングルモードの略号です。

組立工程

- すぐに心線挿入ができる様に「くさび」はプリセットされています。
- FAコネクタホルダにより正確な長さでファイバを切断でき、ガイドレールにより簡単に確実にファイバを挿入できます。

〈心線前処理〉



〈コネクタの取付〉




e-SCコネクタの構成




組立手順／動画はこちら
予告なくアドレスが変更になり視聴
できなくなる場合がございます。

ファイバ挿入確認のポイント




適切な長さのファイバを挿入するとコネクタ内部のファイバと突き当たり、わずかにたわみます。ファイバ挿入後にこの状態を確認します。

ファイバが長すぎると。



ファイバが短すぎると。



光コネクタ製品


現地組立コネクタ／光コネクタケース／光コネクタスリーブ

e-SCユニバーサル/e-LCユニバーサル


複数種の線材に対応したユニバーサル型です。

e-SCユニバーサルはe-SCと同様に作業性を向上させてリニューアルしました。

■0.25mm素線、0.9mm心線、φ1.7/φ2.0mmコード、インドア/ドロップケーブルに適用可能です。



(例)e-SCユニバーサルの構成



組立手順／動画はこちら



予告なくアドレス
が変更になり視聴
できなくなる場合
がございます。

品 番	e-SC-UPC<SM> F-6-U-T	e-SC-APC<SM> A-6-U-T	e-LC-SPC<SM> -025H-F-T	e-LC-APC<SM> -025H-A-T
仕様書番号	YAS2223043		YAS1623091	
対応ケーブル	0.25mm素線、0.9mm心線 ^{※2} 、φ1.7/φ2.0/φ2.8mmコード ^{※2} 、 単心インドア/ドロップケーブル(本体外径はP.54のe-SCに同じ)			
対応光ファイバ ^{※1}	SMファイバ			
研磨面	UPC	APC	SPC	APC
接続損失 (対マスタ)	最大0.5dB 平均0.2dB	最大0.6dB 平均0.3dB	最大0.5dB 平均0.2dB	最大0.75dB 平均0.2dB
反射減衰量	45dB以上	50dB以上(標準カッ タ使用)、60dB以上 (斜めカッタ使用)	40dB以上	50dB以上(標準カッ タ使用)、60dB以上 (斜めカッタ使用)
可視光確認	対応			
標準規格	JIS C5973(F04)、IEC61754-4と互換		IEC61754-20と互換	
機械特性 (引張強度)	ドロップ/インドアケーブル:50N コード:10N		ドロップ/インドアケーブル:10N コード:10N	
適用温度範囲	-40~+75℃			
販売単位	10個			

※1 SMはシングルモードの略号です。

※2 0.9mm心線は0.25mm素線に被覆除去が可能なもの。

宅内配線 光コネクタケース


宅内引き込みケーブルとPureFlex®-slimケーブルを簡単に接続できます。

- 宅内引き込みケーブルに接続したe-SCコネクタとPureFlex®-slimケーブルのSCコネクタを接続できます。
- PureFlex®-slimケーブルを用いた信頼性高い宅内光配線を簡単に導入できます。
- モールとも簡単につながられる構造で、設置しやすく、美観に優れています。

品 番	光コネクタケース
仕様書番号	YAS0623093
接続心数	1心
収納コネクタ	SC、シャッタ付きSC、e-SC
設置場所	屋内床面、壁面
寸 法	140(L)×15(H)×25(W)mm



この位置にSCアダプタが
内蔵されています。



コネクタを片方ずつ着脱できます。
フタを紛失する心配もありません。



モールと簡単に
接続できます。

光コネクタスリーブ

SC コネクタをコンパクトに収納できます。

- FTTHやビル内 LAN の配線工事に最適です。
- 小型、コンパクト、スマートで周辺環境にだけ込むデザインです。

光コネクタスリーブ [ME6] の特長

- 宅内と宅外工事を分けて FTTH の工事が可能です。
- 設置は支持線への吊下げ方式です。
- リニューアルした e-SC コネクタの添付になりました。



光コネクタスリーブ [ME6]



e-SCコネクタ

品 番	光コネクタスリーブ[ME6]	光コネクタスリーブ[MS1]
仕様書番号*	YAS2223044	YAS0923002
接続コネクタ	e-SCコネクタ	SCコネクタ(φ2mmまでのコード)
接続心数	1心	
防水特性	IPX4	
1セットの 基本構成	光コネクタスリーブ×1	
	SCアダプタ×1	
	インシュロック×2	
	e-SCコネクタ×2	—
販売単位	50セット	10セット

※ 添付品によって仕様書番号が異なります。添付品についてはご相談ください。

※ 光コネクタスリーブは仕様ごとに販売セット単位が異なります。

光コネクタスリーブ [MS1] の適用例 (屋内仕様)



SCコネクタ
(コード径φ2mmまで)

現地組立コネクタ 工具セット

クイックSCコネクタ組立工具セット

■クイックSC、クイックLC 及び e-SC/e-LC ユニバーサルの組み立てに必要な工具等のセットです。



品 番	QSCセットA-R	QSCスリッパセット※
①ハンディ光ファイバカッター[FC-8R-MC]	●	●
②ジャケットリムーバ[JR-M03]	●	●
③アルコールボトル	●	●
④精密ニッパ	●	●
⑤シーススリッパ	●	●
⑥収納カバン	●	●

※シーススリッパの単品販売も承ります(他の工具は市販品が使用できます)。

e-SCコネクタ組立工具セット

■e-SC/FA コネクタの組み立てに必要な工具等のセットです。



【品番：ケーブル外被保持コネクタ組立工具〈P1〉】


(注)品番の(P1)はセット名です。取り付けるケーブルのタイプ、お手持ちの工具に応じて下表より選択ください。

	パラメータ:P1	フルセットRC	セットB/C*	ユニ
構成 内容	①FAコネクタ用メカニカルスリッパ	●	●	
	②FAコネクタホルダ	●	●	
	③ハンディ光ファイバカッター[FC-8R-MC]	●	●	●
	④ジャケットリムーバ[JR-M03]	●	●	●
	⑤アルコールボトル	●	●	●
	⑥精密ニッパ	●	●	●
	⑦収納かばん	●	●	●

※ 光ファイバカッターが別途必要となります。

FAC組立チェックキット

■取り付けた現地組立コネクタの接続状態を可視光により確認できます。



品 名	FAC 組立チェックキット(ALL)
仕様書番号	YAS1023005



成功すると可視光が
小さくなります。

現地組立コネクタ品種別必要工具セット一覧

工具セット名称		クイックSC コネクタ組立 工具セット		e-SC 組立工具セット			可視光漏れ 確認キット (可視光キット)
品 番		QSC セット A-R	QSC スリッ パセッ ト※	ケーブル 外被保持 コネクタ 組立工具 (P1)※	ケーブル 外被保持 コネクタ 組立工具 (P2)※	ケーブル 外被保持 コネクタ 組立工具 (ユニコ)	FAC 組立チェッ クキット(ALL)
クイックSC/ クイックLC	0.25mm素線専用	●					※
	0.25mm素線/ 0.9mm心線共用	●					●
	φ1.7mmコード/ φ2mmコード共用		●				
	e-SCコネクタ			●	●		●
e-SC/e-LCユニバーサル						●	●

※ クイックSC0.25mm素線専用等は使用不可となります。

光コネクタ製品

融着型現地組立コネクタ

Lynx-CustomFit® Splice-On Connector (融着型現地組立コネクタ)

融着接続機で組み立てる低損失な現地組立型光コネクタ。
コード型ケーブルの余長処理の悩みを解消します。

- 現地で簡単に SC、LC、FC コネクタを組み立てることができます。
- 研磨不要、接着剤不要。
- 住友電工製汎用融着接続機での組み立てが可能です。
- アナログ伝送等、低反射が要求される箇所にも適用できます。
- 広い温度範囲で適用可能です。



TYPE-201+M4


	SCコネクタ	LCコネクタ	FCコネクタ
標準規格	JIS C 5973(F04) IEC61754-4	JIS C 5964-20 IEC61754-20	JIS C 5970(F01) IEC61754-13
接続損失	SMF: 0.2dB(平均) 0.3dB(最大) MMF: 0.1dB(平均) 0.25dB(最大)		
反射減衰量	SMF: 60dB以上(APC) 55dB以上(UPC) MMF: 30dB以上(PC)		

単心コネクタ

品番:LYNX2(J)-P1-P2-P3-P4
P1:コネクタ品種／P2:コネクタ研磨形状／P3:ファイバ種類／P4:適用コード径
例) LYNX2(J)-SC-UPC-SM-250/900, LYNX2(J)-SC-UPC-SM-2-PLUS

P1:コネクタ品種	P2:研磨種類	P3:ファイバ種類	P4:コード径
P1	コネクタ品種	P2	P3
SC	SC:SCコネクタ	APC	SM
LC	LC:LCコネクタ	UPC	SM
FCM	FCM:FCコネクタ	PC	M5(OM2) M5(OM3) M6
			緑 青 黒 水色 ベージュ
			250/900 2-PLUS

〈構造〉



〈組立工程〉



①スタブをホルダにセット

②融着


③融着部を保護

④ケーブルを固定

固定が簡単になりました。

⑤完成

〈コネクタキット〉



SCコネクタ

LCコネクタ

FCコネクタ

組立手順／動画はこちら



予告なくアドレス
が変更になり視聴
できなくなる場合
がございます。

融着型現地組立コネクタ

〈推奨組立工具〉

工具名	ファイバカッタ [FC-8R-MC]	ジャケットリムーバ [JR-M03]	ホットジャケットリムーバ [JR-7]	LYNX2シースカッタ [LYNX2-CORDTOOL-1.6-2.4]	LYNX2シースカッタ [LYNX2-CORDTOOL-2.0-3.0]	ケブラカッタ [精密ニッパー N-57]
工 具						
単心	コード対応	●	—	●φ1.7mm用	●φ2mm用	●
	心線対応	●	●φ0.25~φ0.5mmに対応	—	—	—

※1 コードの材質によっては適用できない場合があります。

工具名	ファイバホルダ			
	コード、φ0.9mm心線用 [LYNX2-S]	φ0.9mm心線用 [FHS-09]	φ0.25mm素線用 [FHS-025]	スタブ用ホルダ [LYNX2-C]
工 具				
単心	コード対応	—	—	—
	心線対応	●φ0.9mm心線	●φ0.25mm素線	—
	スタブ対応	—	—	●(オプション)

〈推奨ホルダ配置〉

(単心タイプのみ適用)

種 別	ファイバホルダ	
	左 側	右 側
φ0.25mm素線の場合	FHS-025	フェルルホルダ ^{※1}
φ0.9mm心線の場合	FHS-09 ^{※2}	フェルルホルダ ^{※1}
コードの場合	LYNX2-S	フェルルホルダ ^{※1}

※2 LYNX2-Sでも対応可能です。

※3 金属タイプのLYNX2-Cもオプション品で対応可能です。

〈組立可能 融着接続機一覧〉

単心	コード対応	TYPE-71VS/Mx	TYPE-71C/71C+	TYPE-201x/201ex/201+x	TYPE-72C/72C+	TYPE-72Mx/72Mx+
	心線対応	TYPE-71VS/Mx	TYPE-71C/71C+	TYPE-201x/201ex/201+x	TYPE-72C/72C+	TYPE-72Mx/72Mx+